

問題 1. つぎの変換表の空欄を埋めよ. 30点 (各2点)

10進数	2進数	8進数	16進数
62	00111110	76	3E
202	11001010	312	0CA
41	00101001	51	29
14	00001110	16	0E
12	00001100	14	0C
20	00010100	24	14

問題 2. つぎの変換表の空欄を埋めよ. ただし, 2進数では, 最上位ビットが符号を表わし, 負数は2の補数表現するものとする. 10点 (各2点)

10進数	2進数
-62	11000010
-14	11110010
-100	10011100
-54	11001010
-64	11000000
-9	11110111